

## CARA SETTING INTERNET PADA PONSEL QUR'AN RAZTEL M850

Pertama-tama untuk setting internet, buka Menu-Layanan (gambar bola dunia)-ok-WAP-Aturan-

- Pilih SIM (pilih SIM mana yg mau diaktifkan internet-nya)
- Ubah Profil (ubah profil sesuai Operator yg digunakan) lalu setting ikuti petunjuk dibawah ini ( biasanya di hp raztel M850 sudah tersimpan settingan, tinggal di pilih, tapi kalau mau di cek lagi ikuti settingan dibawah ini)
- Setelah di setting kartu nya, lalu di simpan dan aktifkan profil.

**A) Mentari <http://www.klub-mentari.com/>  
Call Center: 222**

### **Setting GPRS**

Profile Name : INDOSATGPRS  
Homepage URL : <http://wap.klub-mentari.com>  
IP Address : 10.19.19.19 (Port : 8080)  
Bearer : GPRS  
User Name : indosat  
Password : indosat  
APN : indosatgprs

### **Setting MMS**

Profile Name : INDOSATMMS  
Connection URL : <http://mmsc.indosat.com>  
IP Address : 10.19.19.19 (Port :8080)  
Bearer : GPRS  
User Name : indosat  
Password : indosat  
APN : indosatmms

---

**B) Matrix Indosat <http://www.matrix-centro.com/>  
Call Center: 111 (dr kartu Matrix anda)**

### **Setting GPRS**

Profile Name : satelindo/**indosat3G**  
Homepage URL : <http://wap.matrix-centro.com/Http://wap3G.indosat.com>  
IP Address : 202.152.162.250/**010.019.019.019 (8080)**  
Bearer : GPRS/**indosat3G**  
User Name : indosat

Password : indosat  
APN : satelindogprs.com/**indosat3G**

**Setting MMS**

Profile Name : sat-mms  
Connection URL : http://mmsc.satelindogprs.com  
IP Address : 202.152.162.88  
Bearer : GPRS  
User Name : satmms  
Password : satmms  
APN : mms.satelindogprs.com

---

**C) IM3 Indosat <http://www.m3-access.com/>  
Call Center: 300 (dr kartu IM3 anda)**

**Setting GPRS**

Access Point Name (APN) : www.indosat-m3.net  
Username : gprs  
Password : im3  
Gateway IP/proxy : 010.019.019.019  
Port : 8080  
Homepage : http://wap.m3-access.com

**Setting MMS**

Data bearer : GPRS  
Access Point Name (APN) : mms.indosat-m3.net  
Username : mms  
Password : im3  
Gateway IP/proxy : 010.019.019.020  
Port : 8080  
Homepage : http://mmsc.m3-access.com

---

**D) 3 (Three) <http://www.three.co.id/>  
Call Center: 123 (dr kartu 3 anda)**

**Setting GPRS**

Data Bearer: GPRS  
Access point name: 3gprs  
User name: 3gprs  
Password: 3gprs  
Home: http://wap.three.co.id  
Phone IP Address: Automatic

Proxy Server Address: 10.4.0.10  
Proxy port number: 3128

### **Setting MMS**

Connection name: 3mms  
Data bearer: GPRS  
Access point name: 3mms  
User name: 3mms  
Prompt Password: No  
Password: 3mms  
Authentication: Normal  
Gateway IP address: 0.0.0.0  
Homepage: <http://mms.three.co.id>  
Phone IP address: Automatic  
Primary name server: 0.0.0.0  
Secondary name server: 0.0.0.0  
Proxy server address: 10.4.0.10  
Proxy port number: 3128

---



**E) Telkomsel (Simpati, AS, Halo) <http://www.telkomsel.com/>  
Call Center: 111 (pascabayar) & 116 (prabayar) (dr kartu Telkomsel anda)**

**Untuk kartu Telkomsel (Simpati & As) sebelumnya registrasi dulu ke \*999# ok/ call (registrasi ini free, tdk kena pulsa)**

**Kemudian tekan 3 untuk Internet, Facebook dan chatting**

**Tekan 1 untuk aktifkan internet**

**Tunggu 1x 24 jam , setelah dapat SMS dari 6616 yg berisi “fitur GPRS anda telah aktif”, maka tinggal setting hp nya sebagai berikut :**

### **Setting GPRS**

Connection name: APN Telkomsel  
Data bearer: GPRS  
Access Point Name: telkomsel  
User name: wap  
Prompt password: No  
Password: wap123  
Authentication: Normal

Homepage: <http://wap.telkomsel.com>  
Gateway IP address : 010.001.089.130

Proxy Port : 8000  
Connection security: Off  
Session mode: Permanent

### **Setting MMS**

Connection Name : APN MMS  
Data Bearer : GPRS  
Access Point Name : mms  
Username : wap  
Prompt Password : No  
Password : wap123  
Authentication : Normal  
Gateway IP address : 10.1.89.150

Homepage : <http://mms.telkomsel.com>

Proxy Port : 8000  
Connection Security : Off  
Session Mode : Permanent

Setting Telkomsel Flash  
Connection Name : TSEL-FLASH  
Data Bearer : GPRS  
Access Point Name : flash  
Username : wap  
Prompt Password : No  
Password : wap123  
Authentication : Normal  
Gateway IP address : 10.1.89.130

Proxy Port : 8000  
Homepage : <http://wap.telkomsel.com>  
Connection Security : Off  
Session Mode : Permanent

---

**F) XL (Jempol, Bebas, XPlor) <http://www.xl.co.id/>  
Call Center: 818 (dr kartu XL anda)**

### **Setting GPRS**

Connection name: XL-GPRS  
Data bearer/nama pengguna : GPRS

Access Point Name: www.xlgprs.net  
User name: xlgprs  
Prompt password: No  
Password: proxl  
Authentication: Normal  
Homepage: http://wap.xl.co.id  
Gateway IP address/proxy : 202.152.240.050 ( Proxy Port : 8080)  
Connection security: Off  
Session mode: Permanent

### **Setting MMS**

Connection Name : XL-MMS  
Data Bearer/nama pengguna : GPRS  
Access Point Name : www.xl.mms.net  
Username : xlgprs  
Prompt Password : No  
Password : proxl  
Authentication : Normal  
Proxy address : 202.152.240.50  
Homepage : http://mmc.xl.net.id/sevlets/mms  
Connection Security : Off

-----

**G) AXIS <http://www.axisworld.co.id/>  
Call Center: 838 (dr kartu axis anda)**

### **Setting GPRS**

Connection name: axis  
  
Data bearer/nama pengguna : GPRS  
Access Point Name: axis  
User name: axis  
Prompt password: No  
Password: 123456  
Authentication: Normal  
Homepage: http://wap.axisworld.co.id  
Gateway IP address : 010.008.003.008

Proxy Port : 8080

Connection security: Off  
Session mode: Permanent

Setelah hp nya di setting, untuk memulai browser, masuk ke menu-layanan- masukkan alamat – ketik (contoh: <http://www.hamasale.com>)- pilihan – pergi ke.... Tunggu tersambung internet..

Setelah diatas sudah dicoba dan bisa buka, maka facebook dan java sudah bisa dibuka juga...

Untuk pemesanan ponsel Qur'an Raztel M850 silahkan hubungi Dealer Resmi dibawah ini:

HamaSale Shop

[www.hamasale.com](http://www.hamasale.com)

Call/SMS: 085256305203

Y!M: hamasale

Order online hanya di: <http://hamasale.com/185-raztel-m850-quran-phone.html>